::: LOGIC RELAYS RD15/RD16

คุณสมบัติ

RD15 / RD16 : เป็นรีเลย์สลับการทำงานสำหรับ 1 อินพุต อินพุต Contact , NPN หรือ PNP มีเอาต์พุต 1 หรือ 2 เอาต์พุต ให้เลือกใช้งาน โดยจะเปลี่ยนตำแหน่งของรีเลย์เมื่อมีอินพุตเข้ามา มีหน่วยความจำกรณีเกิดไฟดับ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟเลี้ยง	AC : 24, 115 และ 230 VAC ±10%
	DC : 24 VDC ±10%
ความถี่	40 ถึง 70 Hz
อัตรากำลังไฟฟ้า	2.5 VA
อุณหภูมิใช้งาน	- 20˚C ถึง 60˚C
ความชื้นใช้งาน	0 ถึง 90 % RH
การแสดงผล	LED สีเขียว Supply
	LED สีแดง สถานะการทำงาน
หน่วยความจำ	RD15 : ไม่มีหน่วยความจำ
	RD16 : มีหน่วยความจำ

วิธีการสั่งซื้อ

RD15-wx-y-zzz	
W = เอาต์พุตรีเลย์	1 = 1-Pole
	2 = 2-Pole (not RD16)
x = Transistor logic	1 = NPN
	2 = PNP
y-zzz = แรงดันไฟเลี้ยง	0-024 = 24 VDC
	4-012 = 12-50 VDC
	4-048 = 48-250 VDC
	1-024 = 24 VAC
	1-115 = 115 VAC
	1-230 = 230 VAC

::: TACHOMETER RELAY RR10

คุณสมบัติ

RR10 เป็นรีเลย์สำหรับเช็คความเร็วรอบของมอเตอร์ ซึ่งจะทำการวัดความเร็วรอบ โดยรับสัญญาณจากตัวเซนเซอร์ เช่น Proximity หรือ Contact โดยมีการหน่วงเวลาให้มอเตอร์ทำงานก่อน หลังจากครบเวลาแล้วจะเริ่มเช็ครอบ โดยรีเลย์จะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วรอบเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ หรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟเลี้ยง	AC : 24,115 และ 230 VAC ±10%
	DC : 24 VDC ±10%
ความถี่	40 ถึง 70 Hz
อัตรากำลังไฟฟ้า	2.5 VA
อุณหภูมิใช้งาน	- 20˚C ถึง 60˚C
ความชื้นใช้งาน	0 ถึง 90 % RH
ไฟเลี้ยงเซนเซอร์	NAMUR : 8.2 VDC, 10 mA
	NPN/PNP : 24 VDC, 10 mA
	Contact : 10 VDC, 2 mA
การแสดงผล	LED สีเขียว Supply
	LED สีแดง สถานะการทำงาน
การปรับตั้งค่า	หน่วงเวลาการทำงาน : 0 - 10 วินาที
	Set point : สเกล 1 – 20 rpm.
ค่าฮีตเตอร์รีซิส	3% ของย่านวัด
เอาต์พุตรีเลย์	8 A - 250 VAC

วิธีการสั่งซื้อ

RP10-1-x-yyy-zzz	
x-yyy = แรงดันไฟเลี้ยง	0-024 = 24 VDC
	4-012 = 12 - 50 VDC
	4-048 = 48 - 250 VDC
	1-024 = 24 VAC
	1-115 = 115 VAC
	1-230 = 230 VAC
zzz = ย่านวัด	200 = 10 – 200 rpm
	2k = 100 – 2000 rpm
	20k = 1000 – 20000 rpm